


SINAMICS - Conversores de frequência

Tabela de escolha

SINAMICS G130										
	Tabela de escolha									
	Baixa sobrecarga		Alta sobrecarga		Código	Tamanho (FS)	Dimensões			
	Pmotor (cv)	In (A)	Pmotor (cv)	In (A)			L	A	P	
	Trifásico 380 a 480 V +/- 10%									
	147,5	210	120,7	178	6SL3310-1GE32-1AA3	FSFX	326	1400	356	
	177,0	260	147,5	233	6SL3310-1GE32-6AA3					
	214,6	310	177,0	277	6SL3310-1GE33-1AA3	FSGX	326	1533	545	
	268,2	380	214,6	340	6SL3310-1GE33-8AA3					
	335,3	490	268,2	438	6SL3310-1GE35-0AA3					
	422,4	605	335,3	460	6SL3310-1GE36-1AA3	FSHX	503	1506	540	
	536,4	745	422,4	570	6SL3310-1GE37-5AA3					
	603,5	840	536,4	700	6SL3310-1GE38-4AA3					
	751,0	985	603,5	860	6SL3310-1GE41-0AA3	FSJX	909	1510	540	
	Trifásico 500 a 600 V +/- 10%									
	147,5	175	120,7	157	6SL3310-1GF31-8AA3	FSGX	326	1533	545	
	177,0	215	147,5	192	6SL3310-1GF32-2AA3					
	214,6	260	177,0	233	6SL3310-1GF32-6AA3					
	268,2	330	214,6	280	6SL3310-1GF33-3AA3					
	335,3	410	268,2	367	6SL3310-1GF34-1AA3	FSHX	503	1506	540	
	422,4	465	335,3	416	6SL3310-1GF34-7AA3					
536,4	575	422,4	514	6SL3310-1GF35-8AA3						
603,5	735	536,4	657	6SL3310-1GF37-4AA3	FSJX	909	1510	540		
751,0	810	603,5	724	6SL3310-1GF38-1AA3						
Trifásico 660 a 690 V +/- 10%										
100,6	85	73,8	76	6SL3310-1GH28-5AA3	FSFX	326	1400	356		
120,7	100	100,6	89	6SL3310-1GH31-0AA3						
147,5	120	120,7	107	6SL3310-1GH31-2AA3						
177,0	150	147,5	134	6SL3310-1GH31-5AA3						
214,6	175	177,0	157	6SL3310-1GH31-8AA3	FSGX	326	1533	545		
268,2	215	214,6	192	6SL3310-1GH32-2AA3						
335,3	260	268,2	233	6SL3310-1GH32-6AA3						
422,4	330	335,3	280	6SL3310-1GH33-3AA3						
536,4	410	422,4	367	6SL3310-1GH34-1AA3	FSHX	503	1506	540		
603,5	465	536,4	416	6SL3310-1GH34-7AA3						
751,0	575	670,5	514	6SL3310-1GH35-8AA3						
952,1	735	751,0	657	6SL3310-1GH37-4AA3	FSJX	909	1510	540		
1072,8	810,0	952,1	724,0	6SL3310-1GH38-1AA3						
Opcionais e acessórios										
BOP-20 (Painel de Operação Básico)		6SL3055-0AA00-4BA0			Módulo terminal TM31		6SL3055-0AA00-3AA1			
AOP30 (Painel de Operação Avançado)		6SL3055-0AA00-4CA5			Módulo sensor de tensão VSM10		6SL3053-0AA00-3AA0			
Placa de comunicação CBC10		6SL3055-0AA00-2CA0			Módulo de sensor SMC30		6SL3055-0AA00-5CA2			
Placa de comunicação CBC20		6SL3055-0AA00-2EB0			Cabo de sinal		Consultar catálogo			
Placa terminal		6SL3055-0AA00-2TA0								

